


STOPWATCH



SIGMA[®]
GERMANY

HI



SC 6.12

STOPWATCH

TOP BUTTON - MEMORY - ALARM

www.sigmasport.com

Tartalom

1	Az SC 6.12-es aktiválása	3
2	Az SC 6.12-es elindítása és megállítása	3
3	Belépés a menürendszerbe	4
4	Belépés az edzés szekcióbba	4
5	Beállítások konfigurálása (idő/dátum/ébresztés)	6
6	A kijelző áttekintése	7
7	A gombok funkciói	8

További információk

További információkért és a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokért kérem látogasson el a www.sigmasport.com-ra

Jótállási feltételek

A jótállás nem vonatkozik az elemekre, a normál használatból eredő kopásokra és változásokra, a nem rendeltetésszerű használatból vagy a a gondos kezelés hiányából adódó károokra, a kereskedelmi célú használatra és balesetkre.



LI =
Lithium Ionen

Az elemeket nem lehet a háztartási szemétkbe dobni!
Kérjük vigye az elhasznált elemeket egy kijelölt
veszélyes hulladékkezelő pontra!

Az SC 6.12 aktiválása

1

Az SC 6.12-öt nyugalmi (kikapcsolt) állapotban szállítjuk, hogy óvjuk az elemek élettartamát. Ezért az első használat előtt az órát aktiválni kell. Ezt a következő lépéssel teheti meg:



Tartsa lenyomva a START/LAP gombot 5 másodpercig. Az óra idő módba lép ezzel.




Az SC 6.12-es elindítása és megállítása

2

Az SC 6.12-es edzés módjának elindításához tartsa lenyomva bármelyik gombot 2 másodpercig!



Az SC 6.12-es most edzés módban van.



Nyomja meg a felső gombot az edzés fázis elindításához!



Nyomja meg a STOP gombot az edzés fázis befejezéséhez. A stopper leáll. Ha ki szeretne lépni a az edzés módból, tartsa lenyomva a bal oldali alsó gombot.



Belépés a menürendszerbe



Az SC 6.12-es menürendszerének elindításához tartsa lenyomva bármelyik gombot 2 másodpercig!



Az SC 6.12-es most edzés módban van.



A menürendszerbe való belépéshez tartsa lenyomva a jobboldali alsó gombot 2 másodpercig!



Most a menürendszerben van és választhat a MEM és SET funkciók közül. A MEM funkció választásával megnézheti az utolsó 7 edzés fázis értékeit.



Az óra beállításához válassza a SET funkciót. A menürendszerbe való visszatéréshez tartsa lenyomva a jobboldali alsó gombot 2 másodpercig!

Az SC 6.12-es most edzés módban van.



A menürendszerbe való belépéshez tartsa lenyomva a jobboldali alsó gombot 2 másodpercig!



Norma meg a felső gombot a MEM funkció kiválasztásához!



Most az edzés memória funkciót látja, ahol használhatja a TOGGLE/+ és TOGGLE/- gombokat, hogy oda-vissza lépjen a különböző edzés szakaszok között. Az edzés szakasz dátuma megjelenik a kijelzőn. Ezáltal könnyen eldöntheti, hogy melyik edzés szakaszra kíváncsi, és a középső gomb megnyomásával kiválaszthatja azt.



A következő adatokat láthatja (az edzés fázis elindításától kezdve):

- Elindítás ideje
- Átlagos köridő
- Minden kör ideje, külön feltüntetve a legjobb köridőt (best lap szimbólum)



Nyomja meg Toggle/+ vagy Toggle/- gombokat ha lépegetni akar a körök között.

Belépés az edzés szekcióba



Az SC 6.12-es menürendszerének elindításához tartsa lenyomva bármelyik gombot 2 másodpercig!

Beállítások konfigurálása [idő/dátum/ébresztés]



Az olyan beállítások konfigurálásához, mint az idő, a következő lépéseket kell elvégeznie: tartsa lenyomva bármelyik gombot 2 másodpercig.



Az SC 6.12-es most edzés módban van.



A menürendszerbe való belépéshez tartsa lenyomva a jobboldali alsó gombot 2 másodpercig!



Nomja meg a felső gombot a SET funkció kiválasztásához!



CLOCK (idő) jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a Toggle/+ vagy Toggle/- gombokat és válasszon a megjelenő opciók közül: CLOCK (idő), DATE (dátum), ALARM (ébresztés), TONE (hangnag). Választani a középső gombbal lehet.



Nyomja meg a Toggle/+ vagy Toggle/- gombokat az értékek beállításához. Nyomja meg a felső gombot a kiválasztott érték rögzítéséhez. A beállítások befejezésekor nyomja meg a STOP gombot. Ezeket a lépéseket mindegyik menü opcióhoz használhatja.

A kijelző áttekintése

→ Alvó mód:




Idő

Dátum

Ébresztés ki-/
bekapcsolva

→ Edzés mód:



Legjobb kör idő ikon

Körök száma

Világítás lehetséges

Kör idő

Stopper

Stopper ikon

→ Memória mód:



Edzés szakasz
száma

A legutóbbi edzés
szakasz az 1-es

Az edzés szakasz
dátuma

Az órát a gombok lenyomásával, vagy lenyomva tartásával [2 mp-ig] lehet működtetni.

STOP gomb:

Röviden megnyomva:

Edzés módban:

Megállítja a stoppert.

Beállítás módban:

Visszalép az előző nézethez.

Lenyomva tartva:

Edzés módban:

Újrakezdi az edzés szakaszt. Az előző edzés szakasz elmentésére került, és visszanézhető a memória módban.

Beállítás módban:

Nincs funkciója

Toggle/-:

Röviden megnyomva:

Edzés módban:

Átváltja a nézetet a stopperről az időre.

Beállítás módban:

Navigál az opciók között, és csökkenti a rögzíteni kívánt értéket.

Lenyomva tartva:

Edzés módban:

Vége az edzés szakasznak. Az edzés szakasz elmentésre került, és visszanézhető a memória módban.

Beállítás módban:

Gyorsan csökkenti az értékeket.



START/ Lap gomb:

Röviden megnyomva:

Edzés módban:

Elindítja a stoppert.

Beállítás módban:

Nincs funkciója.

Lenyomva tartva:

Edzés módban:

Megnyitja az Easy LapView funkciót, amellyel könnyen megnézheti az előző körök értékeit.

Beállítás módban:

Nincs funkciója

Toggle/+ :

Röviden megnyomva:

Edzés módban:

Átváltja a nézetet a stopperről az időre.

Beállítás módban:

Navigál az opciók között, és növeli a rögzíteni kívánt értéket.

Lenyomva tartva:

Edzés módban:

Megnyitja a menü módot.

Beállítás módban:

Bezárja a menü módot, vagy gyorsan növeli az értékeket.

SC 6.12

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107
Service-Tel. 888-744-6277

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

www.sigmasport.com

